

GO Digital OUT blueline

ConiuGo

ConiuGo GmbH

Gesellschaft für Telekommunikation

Anschalten von potentialfreien Kontakten an die Überwachung und Ereignismeldung der GO Zentrale.

Bestellnummer: 700300121

Anwendungsgebiete

- Je Modul 4 Relaiskontakte
- Belastbar 24V / 1A
- Schalten von Niederspannungsanwendung



Allgemeine Informationen

Jede GO Digital Out blueline Erweiterung beinhaltet 4 Relaiskontakte, welche über die GO Zentrale mit anderen ereigniserfassenden GO Erweiterungen verknüpft werden können. So ist es möglich jedes Relais auf ein anderes Ereignis hin steuern zu lassen (Eingehende SMS, Stromausfall, digitaler Eingang, analoger Messwert). Bis zu 12 Module können von der GO Zentrale verwaltet werden. Dauerhaftes Schalten, AN oder AUS sowie für einen bestimmten Zeitraum ist möglich.

Technische Besonderheiten

- Schalten von Niederspannungsanwendungen
- Verschiedene Schaltzustände möglich
- Hutschienenmontagefähig

Voraussetzungen

Um das GO Digital Out blueline zu nutzen, benötigen Sie: GO Zentrale

Technische Daten

Anwenderprogrammierung Über die GO Zentrale

Abmessung/ Gewicht 13 x 90 x 61 mm (L x B x H) / 58g

Temperaturbereich - 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur

Schnittstellen 4x Relaiskontakte (belastbar 24V / 1A)
BUS- Schiene zur Verbindung mit der GO Zentrale

Energieversorgung Versorgung über den BUS

Lieferumfang GO Digital Out
Busschiene
Merkblatt

Optionales Zubehör	Bestell-Nr.
GO Zentrale blueline	700300101S
GO Digital In blueline	700300111
GO Digital In opto blueline	700300134
GO Digital Out 230 V blueline	700300122
GO Digital Out 0-1 V blueline	700300132
GO Digital Out 0-20 mA blueline	700300133
Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC	305307214
Scheibenklebeantenne (innen), SMA	300303304S
Rundantenne PUK (außen), SMA	300303310S
Notstromakku mit Tiefentladeschutz	700100304
GO Programmierkabel RS232	700300150
GO Programmierkabel USB	700300151