

Go-Modul – Kombiniertes Ereignis – Beispiel 1



Aufgabe

Sie möchten bei einem Ereignis an einem digitalen Eingang eine SMS versenden. Die Zielnummer dabei, soll abhängig von der Tageszeit gewählt werden:

Ereignis an Eingang 1 des Digital-In Modul 1

Zielnummer zwischen 0:00 Uhr und 8:00 Uhr: 01551234

Zielnummer zwischen 8:01 Uhr und 23:59 Uhr: 01557890

Es wird vorausgesetzt, dass die aktuelle „Uhrzeit“ und das „Datum“ bereits gestellt wurden.

Konfiguration

a) 1. „Zeit Ereignisse“ einstellen

Gehen Sie bitte über **Hauptmenue / Ereignisse / Zeit Ereignisse**, zu den Einstellungen für **Zeit Ereignisse**.

Wählen Sie dort das 1. Zeit Ereignis aus und machen Sie folgende Einstellungen.

Geben Sie als **Start** nur die Uhrzeit „00:00:00“ ein. Als **Signalverlaengerung** tragen Sie bitte „28800“ ein (Anmerkung: Zeitereignis 1 zwischen 00:00 und 8:00 aktiv, d.h. 8 Stunden = 28800 Sekunden).

```
Zeit Ereignis
-----
1.Name-Nachricht          Zeitraum1
2.Start                   XX.XX.XXXX 00:00:00 ←
3.Sig.Verlaengerung      28800 ←
4.Handlungen
Ihre Wahl:
```

b) 2. „Zeit Ereignisse“ einstellen

Gehen Sie hier bitte, wie beim 1. Zeit Ereignis vor, wählen Sie aber das 2. Zeit Ereignis aus und tragen Sie bitte folgende Werte ein:

Start des 2. Zeit Ereignis um 8:01:00. Als **Signalverlaengerung** bitte „57480“ (Anmerkung: Zeitereignis 2 zwischen 08:01 und 23:59 aktiv, d.h. 15 Stunden und 58 Minuten = 57480 Sekunden) eintragen.

c) Kombinierte Ereignisse eintragen

Als nächstes müssen die beiden eingetragenen Zeit Ereignisse mit dem digitalen Eingang 1 verküpft werden.

Go-Modul – Kombiniertes Ereignis – Beispiel 1



Gehen Sie dazu bitte über **Hauptmenue / Ereignisse / Kombinierte Ereignisse**, zu den Einstellungen für **kombinierte Ereignisse**.

```
Ereignisse
-----
1. Zeit Ereignisse
2. Sms Ereignisse
3. Verlust Netzspa.
4. Wiederk. Netzspa.
5. Verlust GSM-Netz
6. Sprachanrufe
7. GPRS-Telegeramm
8. Kombinierte Ereignisse ←
Ihre Wahl:
```

Wählen Sie dort das **1. kombinierte Ereignis** aus und machen Sie bitte die folgenden Einträge:

```
Kombiniertes Ereignis
-----
1. Verknuepfung           M01_01&Z01 ←
2. Nachricht              Kombiniertes Ereignis 1
3. Zeit-Fenster           10 ←
4. Handlungen ←
Ihre Wahl:
```

Durch die Eingabe von M01_01&Z01 verknüpfen Sie den Eingang 1, des 1. digitalen Modul, mit dem Zeit Ereignis 1 durch ein UND.

Anschließend wählen Sie **Handlungen / Handlung1** aus. Setzen Sie dort den Typ **SMS** und tragen Sie bitte die gewünschte Zielnummer ein.

```
Handlungen
-----
1. Handlung               Handlung1
2. Typ                    Sms ←
3. Textformat
4. Rufnummer              01551234 ←
Ihre Wahl:
```

Anschließend wählen Sie das **2. kombinierte Ereignis** aus und machen die folgenden Einträge:

```
Kombiniertes Ereignis
-----
1. Verknuepfung           M01_01&Z02 ←
2. Nachricht              Kombiniertes Ereignis 2
3. Zeit-Fenster           10 ←
4. Handlungen ←
Ihre Wahl:
```

Go-Modul – Kombiniertes Ereignis – Beispiel 1



Durch die Eingabe von M01_01&Z02 verknüpfen Sie den digitalen Eingang 1, des 1. digitalen Modul, mit dem Zeit Ereignis 2 durch ein UND.

Anschließend wählen Sie **Handlungen / Handlung1** aus. Setzen Sie dort den Typ **SMS** und tragen Sie bitte die gewünschte Zielnummer ein.

```
Handlungen
-----
1.Handlung
2.Type
3.Textformat
4.Rufnummer
Ihre Wahl:

Handlung1
Sms
01557890
```

Nach Abschluss der Eingaben, sind nun die folgenden beiden Verknüpfungen eingetragen.

```
Kombinierte Ereignisse
-----
1.M01_01&Z01
2.M01_01&Z02
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ihre Wahl:
```

Gehen Sie dann im Menue zurück und speichern Sie die gemachten Eingaben unter **Hauptmenue / Speichern**.

Die Go-Zentrale ist nun für o.a. Anwendung eingerichtet.