

# EasyGuard II

ConiuGo

ConiuGo GmbH

Gesellschaft für Telekommunikation

Überwachen und Fernwirken einfach per SMS von Ihrem Handy aus -  
sofort informieren, sofort reagiert!

Bestellnummer: 700100107S (0-1 V)  
700100108S (0-20 mA)

## Anwendungsgebiete

Überwachen und Schalten von:

- Sicherheits- und Alarntechnik
- Sicherung von Eigenheimen
- Wochenendhäuser, Campingwagen
- Gebäudetechnik, Aufzüge
- Rauch- und Feueralarm
- viele andere Applikationen



## Allgemeine Informationen

Das EasyGuard II ist ein kompaktes Fernmelde- und Fernwirkmodul für die GSM/GPRS-Netze. Schaltkontakte, analoge Messwerte (z. B. Temperatur, Luftfeuchte), Zeitmarken und eingehende SMS werden als "Ereignisse" registriert. Die hiervon ausgelösten "Handlungen" sind u.a. das Versenden von SMS an bis zu 4 Rufnummern oder das Schalten eines der Relais im Gerät. Fernmelden und Fernwirken sind so möglich. Fernparametrierung über GSM und Modemfunktion sowie zahlreiche Ergänzungsmodule wie Temperatursensoren, Luftfeuchte, etc.

Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrand wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen.

## Technische Besonderheiten

- Bequemes anschließen über Schraubkontakte
- Keine spezielle Software erforderlich
- Zusammenfassen von Ereignissen
- Meldungen parallel oder als Kaskade an 4 Nummern
- Präzise Systemzeit über SMS-Uhr (patentiert)
- Meldet Notstrombetrieb (Notstromakku als Zubehör)
- Analoge Eingänge mit Meldefunktion (Schalthysterese)

## Voraussetzungen

Um das Meldegerät zu nutzen, benötigen Sie:  
Steckernetzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung, SIM-Karte mit Datenfreischaltung (Prepaid oder Festvertrag), Sensoren und Aktoren nach Bedarf

## Technische Daten

**GSM Netze** GSM 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz

**Anwenderprogrammierung** Einstellungen über Datenmaske am Rechner über Terminalprogramm

**Abmessung/ Gewicht** 130 x 115 x 45 mm (L x B x H) / 178g

**Temperaturbereich** - 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur

**Schnittstellen** 4 digitale Eingänge für Tür- und Fensterüberwachung, 4 analoge Eingänge für Temperaturmessungen, 2 digitale Ausgänge für Fernschaltaufgaben, SMA (female) 50 Ohm für Antenne

**Energieversorgung** 11-35 V DC

**Lieferumfang** EasyGuard II  
Handbuch

**Optionales Zubehör** Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC  
Scheibenklebeantenne (innen), SMA  
Rundantenne PUK (außen), SMA  
Notstromakku  
R/C Kontaktschutz-Kombination  
Diverse Sensoren

**Bestell-Nr.**  
305307214  
300303304S  
300303310S  
700100303  
700100618  
**Auf Anfrage**