

GSM Scout protect LTE

Einbrüchen und Diebstahl entgegenwirken - Überwachen und Fernwirken einach per SMS von Ihrem Handy aus.

Bestellnummer: 700100212

Anwendungsgebiete

Überwachen von:

- Seglern, Booten & Jachten
- Camper und Caravans
- Bauwagen und anderen Objekten
- Eigenheimen

Fernschalten von:

- Licht
- Alarmsirene
- Klimaanlage



Allgemeine Informationen

Der GSM Scout protect LTE eignet sich für die einfache Überwachung von Ferienhäusern, Eigenheimen und anderen Objekten. Dank kleiner Bauweise, lässt er sich an jedem Ort zur versteckten Überwachung platzieren. Über einen integrierten Bewegungsmelder ist er in der Lage, die Umgebung auf unbefugtes Betreten hin zu überwachen und meldet im Ereignisfall an bis zu 4 vom Anwender bestimmbare Nummern. Einfach die SIM-Karte mit den Einstellungen in das Gerät, am gewünschten Ort aufstellen und fertig. Dank zeitnahen und stillen Alarms, lassen sich Einbrüche sofort bemerken und das Fassen der Täter rückt in "greifbare" Nähe. Ein Auslösen von angeschlossener Elektrik per SMS ist durch die integrierten Schaltrelais möglich.

Technische Daten

Mobilfunknetze

Einsetzbar mit allen europäischen Mobilfunkanbietern

Anwenderprogrammierung

SIM-Karten Programmierung über Handy

Abmessung / Gewicht

23 x 70 x 25 mm (L x B x H) / 104 g

Temperaturbereich

- 30 °C bis + 60 °C Betriebstemperatur

Energieversorgung

11-35 V DC , 60 mA

Schnittstellen

1 Meldekreis für "Einbruch"
2 x Relaiskontaktkontakte

Technische Besonderheiten

- Einfache Inbetriebnahme
- Einfaches Einstellen über die SIM-Karte
- Einfach zu verstecken durch kleine Bauweise
- Verschiedene Gehäusefarben

Zum Schutz der Schaltkontakte vor Kontaktabbrenn wird dringend die Verwendung einer R/C Kontaktschutz-Kombination zur Funkenlöschung empfohlen

Voraussetzungen

Um den GSM Scout protect LTE zu nutzen, benötigen Sie: GSM-Antenne, Spannungsquelle 4,5 V DC, SIM-Karte (Prepaid oder Festvertrag)

Antennenanschluss

SMA, 50Ω

Lieferumfang

- GSM Scout protect LTE
- Akkupack Lithium Ionen 3,7 V / 1035 mAh
- Handbuch
- Miniaturschraubendreher für Klemmen
- Gehäuseschrauben

Optionales Zubehör

	Bestell-Nr.
Scheibenklebeantenne (innen), 3m Kabel	300303304M
Rundantenne PUK (außen), 3m Kabel	300303310M
Steckernetzteil 230 V AC / 12 V DC	305307214
Piezo-Sirene	700100602
Schwimmerkontakt/-schalter	700100609
Bewegungsmelder	700100610
Tür-/Fensterkontakt weiß	700100611
braun	700100612
Gasmelder Propan / Butan	700100615
R/C Kontaktschutz-Kombination	700100618